



- 1 3x Fuß
- 2 3x Arm
- 3 3x Kamera Deckel
- 4 3x Kamera OV9732 100Grad
- 5 12x M2x6 Schraube
- 6 6x M4x20 Schraube
- 7 12x M3x10 für Ringe
- 8 9x Ring
- 9 3x Arm Ring
- 10 3m LED Strip



**MAKER
TOM**

Anleitung Dart Ring V1

Schrauben sie den Kamera Arm wie abgebildet zusammen!
Achtung! Bei den Kameras muss vorher der Halterrahmen mit Hilfe eines Seitenschneiders entfernt werden. Die USB Kabel müssen vorher durch den Arm gezogen werden, da der USB Anschluss nicht durch den Arm passt.

Im nächsten Schritt werden die Ring Einzelteile zusammen geschraubt. Immer 3 normale Ringe zwischen den Armhaltern Ringen. Die Armhalter Ringe werden dann mit den M4 Schrauben vom Arm zusammengeführt.

Nun fehlt nur noch der LED Strip, fangen Sie bei einem der Kamera Armen an und kleben sie den LED Strip in die 12 Einzelteile der Ringe. Für ein schöneres Kabelmanagement können Sie auch ein Loch in den Arm bohren und das Kabel vom Strip dort verlegen

Jetzt kann der Ring an der Wand montiert werden. Die 3 USB Kabel werden direkt am PC angeschlossen. Das Netzteil der Beleuchtung kommt in die Steckdose. Mit der beiliegenden Fernbedienung kann das Licht gesteuert werden

Viel Spaß beim Zusammenbauen und Spielen!